ADU-500

(Instrukcja obsługi)

SW-ADU-500-UG-V1.0P

29 Kwiecień 2009



Specyfikacja referencyjna dla serii modemów CDMA firmy AnyDATA Copyright © 2009 AnyDATA Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment niniejszego dokumentu nie może być rozpowszechniany, udostępniany, kopiowany lub przekazywany bez względu na formę, sposób (elektronicznie, mechanicznie lub jakkolwiek inaczej) i cel bez zgody firmy AnyDATA.

Niniejszy dokument może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Dane kontaktowe

AnyDATA.NET, Inc.(Korea)

DaeGo Bldg, 1591-10 Kwanyang-dong, dongan-gu, Anyang City, Kyunggi-do Korea. http://www.anydata.co.kr E-mail: infodata@anydata.net Rep:+82-31-380-7100 Fax:+82-31-476-6021

Spis treści

Podstawowe informacje o modemie CDMA AnyDATA.NET ADU-500	
Instrukcja użytkowania	5
Diody kontrolne	7
■ ZASILANIE	7
■ BEZCZYNNY	7
■ ZAJĘTY	7
Wymagania systemowe	8
■ Sprawdź warunki pracy	8
Instalacja i odinstalowywanie aplikacji Total Connection Manager (Windows 2000)	9
Instalacja i odinstalowywanie aplikacji Total Connection Manager (Windows XP)	11
Instalowanie sterowników i aplikacji Total Connection Manager	11
Odinstalowywanie sterowników i aplikacji Total Connection Manager	15
Instalacja i odinstalowywanie aplikacji Total Connection Manager (Windows Vista)	17
Instalowanie sterowników i aplikacji Total Connection Manager	17
Odinstalowywanie sterowników i aplikacji Total Connection Manager	21
Korzystanie z aplikacji Total Connection Manager	23
■ Główny interfejs aplikacji	23
■ Łączenie i rozłączanie z siecią Internet	25
■ Ustawienia	
■ [O programie]	
■ [Zaawansowane]	
■ [Karta RUIM]	
CDMA Pytania i odpowiedzi	30

Podstawowe informacje o modernie CDMA AnyDATA.NET ADU-500

Dziękujemy za zakup modemu "ADU-500"

Modem ADU-500 jest kompaktowym urządzeniem typu Plug & Play podłączanym za pomocą kabla USB.

Dzięki wysokiej wydajności i niezawodności technologii CDMA (wer. A) modem zapewnia szybkie połączenia transmisji danych o przepływności 1.8 Mbps w łączu "w górę" i 3.1 Mbps w łączu "w dół".

ADU-500 jest bezprzewodowym modemem nowej generacji zaprojektowanym przez firmę AnyDATA dla pasma 450 MHz zapewniającym szybkość transmisji do 3.1 Mbps przy wykorzystaniu technologii CDMA (wer. A).

Instrukcja użytkowania

Opłaty za połączenia transmisji danych

W przeciwieństwie do opłat za połączenia głosowe, opłaty za transmisję danych mogą być ponoszone za faktyczne wykorzystanie zasobów sieci. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji proszę skontaktować się z biurem obsługi klienta Orange.

<Uwaga>

- Należy mieć na uwadze, iż opłaty za usługę transmisji danych mogę być wysokie w przypadku przesyłania dużej ilości danych np. przeglądanie stron internetowych, ściągania plików.

- Należy sprawdzić stawki za usługi transmisji danych w przypadku roamingu międzynarodowego, ponieważ różnią się one od stawek obowiązujących na terenie kraju.

Uwierzytelnianie użytkownika - dostęp do sieci

Dostęp do sieci Internet może wymagać podania nazwy użytkownika oraz hasła. W przypadku nieposiadania tych danych należy skontaktować się z biurem obsługi klienta.

Schemat urządzenia



Diody kontrolne

ZASILANIE

Tryb	Opis
Niebieski	Modem włączony
Wyłączona	Modem wyłączony

BEZCZYNNY

Tryb	Opis
Niebieski	Praca w sieci EVDO
Migający niebieski	Wyszkiwanie sieci EVDO
Wyłączona	Usługa niedostępna

■ ZAJĘTY

Tryb	Opis
Niebieski	- EVDO : Szybkość transmisji przekracza 1 200 Kbps
Turkusowy	- EVDO : Szybkość transmisji w przedziale 600 Kbps do 1 200 Kbps
Zielony	- EVDO : Szybkość transmisji poniżej 600_Kbps
Migający zielony	- EVDO : Próba zestawienia połączenia
Wyłączony	- EVDO : Brak połączenia

Wymagania systemowe

Sprawdź warunki pracy

Instalacja i użytkowanie oprogramowania wymaga następującego środowiska:

Pozycja	Wymaganie	
Komputer przenośny	Komputer przenośny ze złączem USB / 34	
System operacyjny	Windows 2000 (SP4)	
	Windows XP (SP2)	
	Windows VISTA	
Pamięć	128 MB lub więcej	
Dysk twardy	50 Mb lub więcej dostępnej przestrzeni dyskowej	
Ekran	Zalecana rozdzielczość: 800 x 600 lub wyższa	

Instalacja i odinstalowywanie aplikacji Total Connection Manager (Windows 2000)

<Uwaga>

- USB nie wspiera urządzenie typu Plug & Play w systemie Windows 2000. Instalacja powinna zostać wykonana ręcznie tak jak to jest opisane poniżej.

Wykonaj następujące kroki by korzystać z połączenia przez USB w środowisku Windows 2000.

- 1. Podłącz kabel USB do komputera PC i sprawdź czy zostało wykryte nowe urządzenie jako napęd CD-ROM.
- 2. Otwórz "Mój komputer"
- 3. Kliknij CD-ROM "ORANGE".
 - 1) Kliknij dwukrotnie "ORANGE (H:)" lub kliknij prawym przyciskiem na ikonie i wybierz "Otwórz".



4. Kliknij dwukrotnie "StartCD.Exe"

🧟 ANYDATA (H:)					
<u>File E</u> dit <u>V</u> iew F <u>a</u> vorites <u>T</u> ools	; <u>H</u> elp				1
🗢 Back 🔹 🔿 👻 🔂 🔞 Search	Folders	🚳 📴 🥵	X n I	,	
Address 🔊 ANYDATA (H:)					▼ ∂60
		\bigcirc	3		
ORANGE (H:)	autorun.inf	EWN.ico	Launcher.exe	StartCD.exe	
	-				
Select an item to view its description.					
Capacity: 2.86 MB					
Used: 2.86 MB					
Free: 0 bytes					
See also:					
My Documents My Network Places					
My Computer					
4 object(s)			2.80 MB	📃 My Comput	er //,

<Uwaga>

 Wykonaj kroki przedstawione na stronie 11 - "Instalowanie sterowników i aplikacji Total Connection Manager" i stronie 15 - "Odinstalowywanie sterowników i aplikacji Total Connection Manager".

Instalacja i odinstalowywanie aplikacji Total Connection Manager (Windows XP)

Instalowanie sterowników i aplikacji Total Connection Manager

Istnieją dwie możliwości instalacji.

Instalacja 1: Z wykorzystaniem płyty CD

Przed podłączeniem kabla USB włóż płytę CD do napędu CD-ROM i uruchom "StartCD.EXE"

Instalacja 2: Z wykorzystaniem standardu Plug & Play

- 1.Podłącz kabel USB do złącza w modemie. Jeżeli sterownik nie jest zainstalowany, instalator zamieszczony w pamięci modemu uruchomi się automatycznie.
- 2. Wybierz język tak jak jest to przedstawione poniżej. Kliknij , aby kontynuować.

Naciśnięcie przycisku Cancel spowoduje wstrzymanie instalacji aplikacji Total Connection Manager.

Język in	istalacji 🛛 🔀
	Wybierz język instalacji.
	Polski
	OK Cancel

3. Instalacja aplikacji Total Connection Manager oraz sterownika USB możliwa jest po zaznaczeniu odpowiednich pozycji.

😽 Instalator programu Total Connection Manager	
Typ instalacji Wybierz typ instalacji, którą chcesz przeprowadzić.	
Wybór opcji	
Zainstaluj sterowniki modemu	
Zainstaluj Total Connection Manager	
Nulleaft Testall Sustan u2, 20	
Zainstaluj	Anuluj

4. Naciśnij przycisk Zakończ	by zakończyć program instalacyjny.
😽 Instalator programu	Total Connection Manager
	Kończenie pracy kreatora instalacji total Connection Manager Twój komputer musi zostać ponownie uruchomiony aby zakończyć instalację programu Total Connection Manager. Czy chcesz zrobić to teraz? Image: I
	< <u>W</u> stecz Zakończ Anuluj

5. Komputer wymaga ponownego uruchomienia po instalacji sterownika.

Aby ponownie uruchomić komputer później wybierz " Sam uruchomię ponownie komputer później".

<Uwaga>

- Zaleca się wybranie opcji " Uruchom ponownie teraz".

Urządzenie może nie pracować poprawnie po wyborze opcji " Sam uruchomię ponownie komputer później".

<Uwaga>

Podłącz modem do portu komputera oraz sprawdź w oknie <Menadżer urządzeń> czy sterowniki są zainstalowane poprawnie. Można to sprawdzić w oknie <Menedżer urządzeń>

[Start ▶ Panel Sterowania ▶ System ▶ Sprzęt ▶ Menedżer urządzeń]

Tak jak jest to przedstawione poniżej w czerwonych prostokątach, pozycje <AnyDATA CDMA USB Modem> i <AnyDATA CDMA USB Serial 1/2 Device> wskazują, że sterownik został zainstalowany poprawnie.



- Odinstalowywanie sterowników i aplikacji Total Connection Manager
 - 1. [Start ► Programy ► Total Connection Manager ► Uninstall]

		Określ dostęp do programów i ich ustawienia domyślne					
	1	Windows Catalog					
	-	Windows Update					
	•	Samsung	•				
	1	Programy	÷		Akcesoria Jaharrah Euglaran	1	
	3	Dokumenty	Þ		Internet Explorer Ethereal		
nal	1	Ustawienia	•	a	Total Connection Manager		Total Connection Manager
essio	\mathbf{p}	Wyszukaj	•	-	Ŷ	Ø	UTIITISCAII
Prof	?	Pomoc i obsługa techniczna					
s XP		Uruchom					
wopu	P	Wyloguj: any					
Ň	0	Wyłącz komputer					
4	y Sta	rt					

2. Po naciśnięciu **Qdinstaluj** program Total Connection Manager zostanie odinstalowany.

🞯 Deinstalator programu Total Connection Manager	
Odinstaluj Total Connection Manager Usuń Total Connection Manager z twojego komputera.	Sector
Ten kreator odinstaluje Total Connection Manager z twojego komputera. Kliknij O aby rozpocząć deinstalację.	dinstaluj,
Deinstalacja z: C:₩Program Files₩Orange₩Total Connection Manager₩	
Nullsoft Install System v2,29	Anuluj

3. Kliknij "Tak" w celu usunięcia sterowników.



4. Kliknij "Tak". Następujące okienko pojawi się dwukrotnie.

Dezinsta	alacja pakietu sterowników 🛛 🕅
2	Wszystkie urządzenia używające tego sterownika zostaną usunięte. Czy chcesz kontynuować?
	Tak Nie

5. Komputer musi zostać ponownie uruchomiony po odinstalowaniu sterowników.

🗑 Deinstalator program	🕏 Deinstalator programu Total Connection Manager 💦 🗖 🔀				
	Kończenie pracy kreatora deinstalacyjnego Total Connection Twój komputer musi zostać ponownie uruchomiony w celu zakończenia deinstalacji programu Total Connection Manager. Czy chcesz zrobić to teraz? Uruchom ponownie teraz Sam uruchomię ponownie komputer później				
	< <u>W</u> stecz Zakończ Anuluj				

Instalacja i odinstalowywanie aplikacji Total Connection Manager (Windows /ista)

Instalowanie sterowników i aplikacji Total Connection Manager

Istnieją dwie możliwości instalacji.

Instalacja 1: Z wykorzystaniem płyty CD

Przed podłączeniem kabla USB włóż płytę CD do napędu CD-ROM i uruchom "StartCD.EXE"

Instalacja 2: Z ykorzystaniem standardu Plug & Play

- 1. Podłącz kabel USB do złącza w modemie. Jeżeli sterownik nie jest zainstalowany, instalator zamieszczony w pamięci modemu uruchomi się automatycznie.
- 2. Wybierz język tak jak jest to przedstawione poniżej. Kliknij
 - Naciśnięcie przycisku Cancel spowoduje wstrzymanie instalacji aplikacji Total Connection Manager.

lęzyk instal	acji
	Wybierz język instalacji.
	Polski
	OK Cancel

3. Instalacja aplikacji Total Connection Manager oraz sterownika USB możliwa jest po zaznaczeniu odpowiednich pozycji.

🗊 Instalator programu Total Connection Manager	
Typ instalacji Wybierz typ instalacji, którą chcesz przeprowadzić.	(Value)
Wybór opcji	
Zainstaluj sterowniki modemu	
Zainstaluj Total Connection Manager	
Nullsoft Install System v2.29	
	Zainstaluj <u>A</u> nuluj



5. Komputer wymaga ponownego uruchomienia po instalacji sterownika.

Aby ponownie uruchomić komputer później wybierz " Sam uruchomię ponownie komputer później".

<Uwaga>

- Zaleca się wybranie opcji " Uruchom ponownie teraz".

Urządzenie może nie pracować poprawnie po wyborze opcji " Sam uruchomię ponownie komputer później".

<Uwaga>

Podłącz modem do portu komputera oraz sprawdź w oknie <Menadżer urządzeń> czy sterowniki są zainstalowane poprawnie. Można to sprawdzić w oknie <Menedżer urządzeń>
 [Start > Panel sterowania > System i Konserwacja > Menedżer urządzeń]

Tak jak jest to przedstawione poniżej w czerwonych prostokątach, pozycje <AnyDATA CDMA USB Modem> i <AnyDATA CDMA USB Serial 1/2 Device> wskazują, że sterownik został zainstalowany poprawnie.

🚽 Menedżer urządzeń 📃 🖂 🔀
<u>P</u> lik <u>A</u> kcja <u>W</u> idok Pomo <u>c</u>
🖃 🖳 Inne urządzenia
🦾 🔤 Nieznane urządzenie
🗄 📲 Karty graficzne
🗄 👰 Karty sieciowe
🗄 🛲 Klawiatury
🗄 🚛 Komputer
🗄 🐗 Kontrolery dźwięku, wideo i gier
🎰 🖷 🐺 Kontrolery hosta magistrali IEEE 1394
🗄 🖙 Kontrolery IDE ATA/ATAPI
🗄 📀 Kontrolery magazynu
🗄 📲 Kontrolery stacji dyskietek
🚋 🖷 🖡 Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej
🖨 🛄 Modemy
AnyDATA CDMA USB Modem (PID 6502)
🗄 🖳 Monitory
Mysz i inne urządzenia wskazujące
E Porty (COM i LPT)
AnyDATA CDMA USB Serial 2 (NMEA) Device (PID 6502) (COM5)
Port komunikacyjny (COM1)
Procesory
E Stacje dyskietek
Hing Stacje dyskow
Urządzenia przenosne
⊞-m orzączenia systemowe

- Odinstalowywanie sterowników i aplikacji Total Connection Manager
 - 1. [Start ► Programy ► Total Connection Manager ► Uninstall]



2. Po naciśnięciu "Odinstaluj" program zostanie odinstalowany.

Deinstalator pro	gramu Total Connection Manager
Usuń Total Connec	ction Manager z twojego komputera.
Ten kreator odinst aby rozpocząć dei	aluje Total Connection Manager z twojego komputera. Kliknij Odinstaluj, nstalację.
Deinstalacja z:	C:₩Program Files₩Orange₩Total Connection Manager₩
Nullsoft Install System	n v2.29Odinstaluj Anuluj

3. Kliknij "Tak" w celu usunięcia sterowników.



4. Kliknij "Tak". Następujące okienko pojawi się dwukrotnie

Uninstall	I Driver Package	
?	Wszystkie urządzenia używające tego sterownika zostaną usunięte. Czy chcesz kontynuować	:?
	Tak Nie]

5. Komputer musi zostać ponownie uruchomiony po odinstalowaniu sterowników.



Korzystanie z aplikacji Total Connection Manager

Główny interfejs aplikacji

Po podłączeniu modemu do komputera kliknij dwukrotnie skrót na Pulpicie, pojawi się następujące okno aplikacji Total Connection Manager.



A: Okno stanu modemu

Ekran	Funkcja
T.al	Wskaźnik poziomu odbieranego sygnału
EVDO	Dostępny tylko tryb EVDO
B	Roaming
(RXD)	Tryb Rx Diversity
P	Łączenie/Podłączono do sieci Internet
×+	Rozłączono z siecią Internet

B: Okno informacyjne

.

• Przedstawia aktualny stan oraz inne informacje dotyczące urządzenia

- Łączenie i rozłączanie z siecią Internet
 - Zestawianie bezprzewodowego połączenia z siecią Internet



2. Po chwili połączenie z siecią zostanie zestawione.



<Uwaga>

 W trakcie połączenia wyświetlana jest informacja o czasie połączenia oraz ilości przetransmitowanych danych.

Rozłączanie z siecią Internet



2. Po chwili nastąpi rozłączenie z siecią Internet.



<Uwaga>

- W trakcie trwania połączenia z siecią Internet menu ustawień (🍄) staje się nieaktywne.

Ustawienia

W głównym oknie kliknij 'Ustawienia (🕸)'

[O programie]

Przedstawia wersję oprogramowania modemu EV-DO oraz aplikacji Total Connection Manager.

Ustawi	enia	×
 ↑ ↑ ♦ 	Total Connection Manager Wersja: 1.025.02 Wersja modemu: U5AXOE22 Strona operatora: http://www.orange.pl Strona producenta: http//www.anydata.co.kr	
	oran	ge"

[Podstawowe]

Konfiguracja połączenia internetowego.

Ustawie	enia	×
0	Nazwa	cdma@orange
	Hasło	*****
1	Numer dostępu	#777
-		Zapisz
Ĩ		
_		
		orange"

- Wszystkie pola dla połączenia internetowego są uzupełniane automatycznie.

<Uwaga>

 W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z biurem obsługi klienta AnyDATA.

[Zaawansowane]

Ustawie	enia		×
0	Wybór języka	Polski	▼ Zapisz
3	O Zawsze na wie	erzchu	
e			
			orange"

- Wybór języka	Aplikacja TCM obsługuje język angielski i polski. Język zostanie
	ustawiony po wybraniu właściwej opcji.
- Zawsze na wierzchu	Okno programu będzie wyświetlane zawsze na wierzchu

[Karta RUIM]

Ustawie	enia					×
0	Wyłacz PIN Włącz		J		Zapisz	
5						
	Pozostało	3	1	3		
						orance"

Zmiana danych zawartych na karcie RUIM.

Zmiana danych wymaga znajomości kodu PIN.

Trzykrotne wprowadzenie niepoprawnego kodu PIN spowoduje blokadę karty.

CDMA Pytania i odpowiedzi

• Nie rozpoznano modemu.

Objaw	Należy sprawdzić
Modem nie jest	Należy sprawdzić czy modem AnyDATA oraz port są
rozpoznawany	zainstalowane poprawnie: START \rightarrow Ustawienia \rightarrow Panel
	sterowania \rightarrow System \rightarrow Menedżer urządzeń
	Należy upewnić się czy modem jest poprawnie podłączony,
	czy przewody są dociśnięte.
	Sprawdź czy sterownik modemu działa poprawnie.

• Brak możliwości połączenia

Objaw	Należy sprawdzić
Brak sygnału.	Należy sprawdzić czy na danym obszarze świadczenia
	usługi jest wystarczający poziom sygnału odbieranego

Inne problemy

Objaw	Należy sprawdzić
Modem nagle przestał działać	Należy sprawdzić połączenie modemu z komputerem.
	W przypadku instalacji innych urządzeń może nastąpić
	zmiana konfiguracji systemu.
	Należy ponownie zainstalować i sprawdzić sterowniki.
Nie rozpoznano modemu na	Działanie należy uzależnić od warunków pracy komputera
liście urządzeń, mimo że jest	PC.
on podłączony	-W przypadku korzystania z systemu Windows 2000 należy
	ręcznie uruchomić Launcher.exe
	- W przypadku korzystania z systemu MAC należy
	skorzystać z instrukcji Mac dostarczanej oddzielnie.



HCT CO., LTD

SAN 136-1, AMI-RI , BUBAL-EUP, ICHEON-SI, KYOUNGKI-DO, 467-701, KOREA

TEL : +82 31 639 8565 FAX : +82 31 639 8525

DEKLARACJA ZGODNOŚCI (WSPÓŁCZYNNIK SAR)

AnyDATA.NET Inc.

DaeGo Bodg., 8th, 1591-10, Kwanyang-dong, Dongan-gu, Anyang-city, Kyoungki-do, Korea Data wydania: 27 Kwiecień 2009 Nr protokołu z badania: HCT-IA0904-1903 Przeprowadzający badanie: HCT CO., LTD.

MODEL :

ZLECAJĄCY:

ADU-500A

AnyDATA.NET Inc.

Rodzaj urządzenia:	Bezprzewodowy modem USB
Pomiar(y) maksymalnych	0,051 W/kg dla CDMA450 w układzie głowa ludzka-modem
wartości współczynnika SAR:	
Moc maksymalna:	CDMA 25.5 dBm
Stosowane normy:	EN 50360: 2001
Powołania normatywne:	Zalecenie Rady nr 1999/519/EC z dnia 12 lipca 1999 r.
	EN 62209-1: 2006 dla współczynnika SAR w układzie głowa
	ludzka-urządzenie
	Opracowanie "FCC OET Bulletin 65 Supplement C" dla
	współczynnika SAR w układzie ciało ludzkie-urządzenie

Niniejsze urządzenie wykazało zgodność względem zlokalizowanego współczynnika pochłaniania właściwego (SAR) dla wartości granicznych niekontrolowanej ekspozycji środowiska/człowieka określonych w normie EN50360 i zostało zbadane zgodnie z procedurami pomiarowymi określonymi w normie EN 62209-1. (Patrz protokół z badania). Oświadczam, że dane są poprawne. Wszystkie pomiary wyszczególnione w niniejszej deklaracji zostały wykonane przeze mnie lub pod moim nadzorem i są prawidłowe zgodnie z moją wiedzą i przekonaniem. Przyjmuję pełną odpowiedzialność za kompletność tych pomiarów i ręczę za kwalifikacje wszystkich osób je wykonujących.

Protokół przygotował:

: Sun-Hee Kim

Inżynier ds. badań współczynnika SAR

Zatwierdził:

: Jae-Sang So

Kierownik badań współczynnika SAR

This Niniejszy protokół dotyczy jedynie badanej próbki i nie może być powielany inaczej jak tylko w całości bez pisemnej zgodny HTC Co., Ltd.



C€1313

Deklaracja zgodności

PRODUCENT: AnyDATA.NET Inc. DaeGo Bldg. 8thFl., 1591-10 Kwanyang-dong, Dongan-gu, Anyang City, Kyunggi-do. Korea

MODEL: ADU-500A (Modem CDMA EVDO Rev. A USB)

Niniejszym oświadczamy, że [wszystkie niezbędne testy radiowe zostały przeprowadzone i że] wyżej wymieniony produkt jest zgodny ze wszystkimi zasadniczymi wymaganiami Dyrektywy 1999/5/EC i współczynnika pochłaniania właściwego (SAR). Produkt ten jest zgodny z niżej wymienionymi normami i/lub innymi dokumentami normatywnymi.

1) Dyrektywa 1999/5/EC: Urządzenia radiowe i telekomunikacyjne urządzenia końcowe (R&TTE)

- · EN 301 489-25 V2.3.2 (2005-07)
- · TIA856-A-1[E]

Procedura certyfikacji przeprowadzona przez Bay Area Compliance Laboratory Corporation Znak identyfikacyjny: 1313 (Numer jednostki notyfikowanej)

2) Współczynnik pochłaniania właściwego (SAR)

Stosowane normy: EN 50360: 2001
 Procedura certyfikacji przeprowadzona przez HCT CO.,LTD

3

PODPIS PRODUCENTA:

STANOWISKO:

: Dyrektor działu marketingu międzynarodowego



Deklaracja zgodności z dyrektywą RoHS

Niniejszym oświadczamy (AnyDATA.NET Inc.), że nasze produkty wymienione poniżej są zgodne z dyrektywą 2002/95/EC (RoHS) w sprawie ograniczenia stosowania niektórych substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektronicznym i że produkty te zostaną wyprodukowane z tych samych materiałów i komponentów, co produkty wykorzystane do sporządzenia raportu z testów przeprowadzonych przez Nemko, w procesie produkcji masowej po uzyskaniu znaku Nemko (*Procedura certyfikacji*) w odniesieniu do dyrektywy RoHS.

Oświadczamy również, że będziemy produkować ten model urządzenia w tej sa mej fabryce, która została wymieniona w certyfikacie.

Nazwa firmy: AnyDATA.NET Inc.

Produkt: CDMA WIRELESS MODEM

Nazwa modelu: ADU-500A

2/10

Podpis

Alex Lee/ Dyrektor działu marketingu międzynarodowego Imię, nazwisko, stanowisko





Nemko RoHS Form Ver. 1.0