## Zawartość zestawu instalacyjnego

modem Sagemcom F@st 3764



zasilacz



przewód telefoniczny z szarymi lub z przeźroczystymi końcówkami 🛛 🗲 🛝



## przewód Ethernet

z czerwonymi końcówkami; wykorzystywany do połączeń modemu z komputerem, który nie ma karty sieci bezprzewodowej (Wi-Fi)





## Podłączenie modemu

- 1 Podłącz zasilacz do modemu, a następnie do gniazdka elektrycznego.
- 2 Podłącz przewód telefoniczny z szarymi końcówkami do portu oznaczonego DSL na dolnym panelu modemu.
- 3 Drugą końcówkę przewodu telefonicznego podłącz do splitera zainstalowanego przez montera.



4 Włącz modem, używając przycisku 🛈 na przednim panelu modemu, pod diodami. Odczekaj 5 minut i porównaj stan diod na modemie z rysunkiem obok:

Jeżeli diody świecą się w inny sposób, sprawdź poprawność wszystkich połączeń i odczekaj 5 minut, a jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z infolinią 801 505 505 (koszt połączenia wg taryfy operatora)



## Krok 2. Połączenie modemu z komputerem

Modem możesz połączyć z komputerem dwoma sposobami: albo bezprzewodowo, albo przewodowo (za pomocą załączonego przewodu Ethernet).

Upewnij się, że w Twoim komputerze jest włączona sieć bezprzewodowa Wi-Fi, oznaczona zwykle symbolem () na obudowie komputera.

Kliknij na ikonę sieci w prawym dolnym rogu ekranu.



lkony mogą się różnić w zależności od oprogramowania, poniżej prezentujemy kilka przykładowych:



Wybierz nazwę sieci bezprzewodowej (SSID) odczytaną z naklejki znajdującej się na bocznym panelu modemu. Wciśnij Połącz.



Wprowadź klucz WPA z naklejki na modemie (bez odstępów). Znak "O" jest zawsze cyfrą zero. Zachowaj wielkość liter. Kliknij **OK**. W niektórych systemach operacyjnych wymagane jest dwukrotne wpisanie klucza WPA.

Komputer jest połączony z modemem, przejdź do kroku 3.



😰 Połącz z siecią Wpisz klucz zabezpieczeń sieci Klucz zabezpieczeń: 317EE2A9 Ukryj znaki



oznaczonego ikoną 문.



Podłącz przewód Ethernet z czerwonymi końcówkami do jednego z portów Ethernet, oznaczonych czerwoną etykietką. Drugi koniec przewodu podłącz do portu Ethernet w komputerze,

## Krok 3. Uruchomienie Internetu

. Uruchom przeglądarkę internetową.



Jeśli korzystasz iuż z Neostrady, pomiń ten krok i przejdź do p ≺tu 3.5. W przeciwnym przypadku wpisz adres strony www.rejestracja.orange.pl i naciśnij Enter.

	🔊 www.rejestracja.orange.pl	
🖕 Ulubione	🛛 🍰 🚺 Sugerowane witryny 🔹	

. Wprowadź numer umowy (tylko TEL i 12 cyfr) oraz login Neostrady. Dane te znajdziesz na wyciągu z umowy lub na pierwszej stronie umowy. Kliknij Dalej.

identyfikacja użytkown	ka na podstawie umowy	
Zapraszamy do proces Uzupelnij ponizsze pola	u rejestracji Neostrady. , a następnie kliknij "dalej". Wy	magane dane znajdziesz na wyciągu z umowy lub na umowie.
numer umowy		Numer znajdziesz na wyciągu z umowy lub na umowie. Wpisz tylko TEL oraz 12 cyfr bez końcówki "Jabcd", np TEL000012345678.
		zobacz przykładową umowę
numer linii lub numer Neostrady		Podaj numer telefonu lub ID Neostrady

Na podsumowaniu reiestracii Neostrady wyświetlą się dane Twojej usługi. Koniecznie je zachowaj: zapisz i wydrukuj, będą

Dane potrzebne do konfiguracji modemu w celu uzyskania połączenia
z Internetem:
Te dane pozwolą Ci skonfigurować polączenie z Internetem. Koniecznie zapisz poniższe hasło, np. na wyciągu z umowy. Będzie Ci potrzebne w kolejnym kroku do skonfigurowania modemu.
Login Neostrada.pl
Hasio

potrzebne do korzystania z usługi (np. do konfiguracji modemu)

- 3.5. Otwórz nowe okno przegladarki internetowej i wpisz adres **192.168.1.1** Wybierz język polski. Kliknij **Next**.
- 3.6. W polu nazwa użytkownika PPP wpisz login Neostrady, w drugim polu podaj hasło, uzyskane w procesie rejestracji Neostrady. Kliknij Nastepny.
- .7. Jeżeli kupiłeś pakiet usług z telefonem (np. FunPack HD), w polu **nazwa** użytkownika wpisz login Telefonii Internetowej lub login Neofon, który znajdziesz na pierwszej stronie umowy.

Następnie wpisz hasło, które otrzymałeś e-mailem, i kliknij Następny. Jeżeli nie zamówiłeś tych usług lub nie otrzymałeś jeszcze hasła, kliknij Pomiń. Pełna instrukcję uruchomienia telefonu znaidziesz w kroku 4.

. Po skończeniu konfiguracji pojawi się strona logowania modemu.



Twój modem jest już poprawnie skonfigurowany, możesz zacząć korzystać z Internetu. Dwa pozostałe kroki są opcjonalne – zależą od zakupionych usług.



Segembox - Interface de gestion r

Samembox - Interface de gestion modern

🛛 Ulubione 🛛 🏰 🊺 Sugerowane witryny 👻 👩 Galeria obie



Pomiń Następny

## Krok 4. Podłaczenie telefonu

Jeżeli kupiłeś pakiet usług z telefonem (np. FunPack HD), podłącz aparat telefoniczny do gniazda modemu, oznaczonego zielona etykietka z napisem Phone 1.



Aby aktywować usługę, będziesz potrzebował danych z umowy lub wyciągu z umowy oraz hasła, które otrzymałeś od Orange e-mailem na swój adres kontaktowy.

. Otwórz przeglądarkę internetową, wpisz adres **192.168.1.1** i naciśnij Enter.



. Wpisz admin w oba pola i kliknij OK.

Nastepnie w menu Konfiguracja z lewej strony wybierz VoIP.



- 4.3. Przejdź do zakładki Linia 0, a następnie:
- w pole **numer telefonu** wpisz numer **Telefonii Internetowei** lub numer **Neofon**, dodając na początku **48**, na przykład: **48**123456789
- w pole **nazwa**
- użytkownika wpisz login Telefonii Internetowej lub loain Neofon. dodajac na początku 48 na przykład:
- 48123456789@neofon.tp.pl wpisz hasło otrzymane
- e-mailem, kliknij Potwierdź



Ogólne Linia 0 Linia 1

Telefon będzie aktywny po ok. 5 minutach, kiedy dioda na modemie oznaczona słuchawka i numerem 1 zaświeci się ciągłym zielonym światłem. Jeżeli dioda się nie zaświeci, należy wykonać restart modemu, wciskając przycisk **Reboot** na modemie.

Jeżeli chcesz korzystać z tradycyjnego telefonu stacjonarnego, podłącz aparat telefoniczny do splitera zainstalowanego przez montera.



Jeżeli kupiłeś pakiet usług z telewizją, przejdź do instalacji dekodera i rejestracji Orange TV zgodnie z instrukcją dołączoną do zestawu z dekoderem.

W razie pytań lub problemów skorzystaj z pomocy technicznej na stronie **www.orange.pl/pomoc** lub pod numerem 8 (koszt połączenia wg taryfy operatora)



# Sagemcom F@st 3764 Instrukcja instalacji modemu

